



ZU-Taste verdeckt liegend, nur bei geöffnetem Tastergehäuse bedienbar.

### Ausschreibungstext:

#### **RWA-Taster AUF-ZU Hauptstelle (EG), Serie HE071, Farbe orange, Art.-Nr.: ET88-461**

mit LED-Meldeleuchte AUF und Kontroll-LED für Störung und o.k., 24 Vdc, Gehäuse verschließbar, mit Ausschnitt für einschlagbare Sichtscheibe sowie Beschriftung RAUCHABZUG, für AP-Montage, gem. VDS 2581, Maßblatt ET00-461

Alternativ in folgenden Farben lieferbar:

- grau** : Art.-Nr.: ET48-461
- rot** : Art.-Nr.: ET58-461
- blau** : Art.-Nr.: ET68-461
- gelb** : Art.-Nr.: ET78-461

**Die grüne Netzkontroll-LED OK muß immer leuchten. Wenn die LED erlischt, dann fehlt die Netzspannung 230 V am zugehörigen Schaltkasten !**

**Bei Aufleuchten der gelben Störungs-LED ist sofort der Wartungsdienst zu benachrichtigen. (RWA-Anlage ist dann ggf. außer Funktion)**

### Not-Auslösung:

Scheibe einschlagen; AUF-Taste drücken, Rauchabzug öffnet sich, LED-Meldeleuchte AUF leuchtet.

Schließen der RWA-Klappe durch Drücken der ZU-Taste (RESET). LED-Meldeleuchte AUF erlischt.

### Lüftung:

Tastergehäuse mit Schlüssel öffnen; weiteres Vorgehen wie bei einer Not-Auslösung.

**stürmann**<sup>®</sup>  
 Stürmann GmbH & Co. KG  
 Feldheider Str. 49  
 40699 Erkrath-Hochdahl  
 Tel. 02104 - 9384-0  
 Fax 02104 - 39229  
 email: info@stuermann.de  
 internet: www.stuermann.de

Fachfirma im



	Datum	Name	RWA-Taster AUF-ZU mit LED-Meldeleuchte AUF und Kontroll-LED für Störung und OK Hauptstelle (EG), Serie HE 071	Blatt 1
Bearb.	16.09.04	KTB		
Freigabe	16.09.04			
Systemzeichnung			Maßblatt : <b>ET00-461</b>	1 BL.
			CAD-Datei: ET00-461	